

Notice technique :

Les pièces ont été réalisées en ABS (noir) et en PLA (blanc et rouge) mais tout peut être fait en PLA la couleur au choix de l'utilisateur

Épaisseur de couche : 0.16, remplissage : 15 %, supports : oui.

Les pièces sont prévues pour être installées du côté droit du quadrant.

Pour une installation côté gauche, utilisez la fonction « symétrie » de votre slicer.

Pour le montage, les bossages de la tige de commande du quadrant doivent être poncés pour permettre le passage de l'index, du blocage de ressort et de la nouvelle manette.

Boulon de verrouillage des règles : M3x12 collé à l'arrière du support de règle (voir photo), la tête du boulon ne doit pas dépasser du support de règle, le tout est serré avec un écrou le temps que la colle fasse son effet, l'écrou est ensuite collé dans le bouton.

La fixation du support des règles se fait avec de l'adhésif double face qui se positionne dans les creux (voir photo) à l'emplacement des flèches et avec 2 vis 2x6 sur le côté du quadrant. Faire un avant-trou avec un foret de 1 ou 1,2mm en se servant du support de règle comme gabarit, faire attention au positionnement.

Le verrouillage de la manette de commande qui maintient le ressort se fait avec une vis 2x8. Il faut percer le levier de commande avec un foret de 1 ou 1,2mm pour pouvoir mettre la vis de verrouillage. Utiliser la manette comme gabarit de perçage .

Le ressort utilisé est de la « récup » son diamètre intérieur est de 11,4mm et le diamètre du fil est de 0,8mm, il ne doit pas être trop dur.

L'index rouge est collé sur chaque règle dans le creux prévu à cette intention

La règle pour le Blanik est identique en C2 et C3 .

Les règles pour EB29R et Arcus sont identiques en C2

Les règles pour JS1 et JS3 sont identiques en C2

⇒ donc économie de filament .

Mail de contact : denis.navarre@wanadoo.fr





